

## PLANIX EX



Planix EX con stampante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Display               | LCD 17 digits su 3 righe                               |
| Campo di misura       | 380 mm x 10 m  |
| Risoluzione           | ± 0.05 mm  |
| Precisione            | ± 0.1 %  |
| Alimentazione         | Batterie al NICD ricaricabili carica con adattatore AC |
| Durata batteria       | CA. 40 ore di lavoro                                   |
| Tempo di ricarica     | CA. 10 ore   |
| Dimensioni            | 350 x 165 x 43 mm                                      |
| Peso (senza custodia) | 1 Kg   |
| Accessori             | Custodia , AC adattatore, manuale d'istruzione e dima  |

CODICE: 9001211

## ACCESSORI OPZIONALI :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ● Stampante                | CODICE: 0000000 |
| ● Cavetto RS-232C          | CODICE: 0000000 |
| ● Rapporto di taratura ISO | CODICE: 9901018 |

**SERIE PLANIX**  
 tabella della comparazione:

| Modello   | PLANIX 5 polare        | PLANIX 6   | PLANIX 7 | PLANIX 10S               | PLANIX EX                |
|---|------------------------|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Modalità punto                                      | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Coordinato  | x                      | x          | x        | x                        | o                        |
| Area  | o                      | o          | o        | o                        | o                        |
| Lunghezza lato, Lunghezza linea                     | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Raggio  | x                      | x          | x        | x                        | o                        |
| Angolo  | x                      | x          | x        | x                        | o                        |
| Scale: Inserimento valore                           | x                      | x          | o        | o                        | o                        |
| Scale:  | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Scale:Affine trasformation (known point correction) | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Media e cumulativo totale                           | o                      | o          | o        | o                        | o                        |
| Decimale set up                                     | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Spegnamento automatico                              | o                      | o          | o        | o                        | o                        |
| Chiusura automatico                                 | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Funzione di calcolo automatico                      | x                      | x          | x        | x                        | □                        |
| calcolo   | x                      | x          | x        | o                        | o                        |
| Display   | LCD 8 digits su 1 riga |            |          | LCD 16 digits su 2 righe | LCD 17 digits su 3 righe |
| Campo di misura                                     | 300 mmx300 mm          | 300 mmx3 m |          | 300 mmx10 m              | 380 mm x 10m             |
| Risoluzione   | ±0.1 □                 |            |          | ±0.05mm                  |                          |
| Precisione  | ±0.2%                  |            |          | ±0.1%                    |                          |
| Durata batteria                                     | 30 ore                 |            |          | 20 ore                   | 40 ore                   |
| Stampa  | x                      | x          | x        | x                        | □                        |
| CAVO RS-232C  | x                      | x          | x        | x                        | □                        |

□=opzionali